




Wichtige Rufnummern. Bitte selbst eintragen.


Notruf	
Feuerwehr	
Rettungsdienst	
Krankentransport	
Hausarzt	
Ärztl. Notdienst	
Störungsannahme Telefon	
Strom	
Wasser	
Gas	



Liste

Kurzwahlliste

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	



Kurzwahl einspeichern

- Hörer abheben. Wählton abwarten
- Taste →• drücken und halten
- Gewünschte Kurzwahlziffer eintasten
(= Speicher freimachen)
- zu speichernde Rufnummer eintasten
(= speichern)
- Taste →• loslassen. Hörer auflegen



Stellung 0

Kurzwahl aussenden

- Hörer abheben. Wählton abwarten
- Taste →• kurz drücken
- Kurzwahl-Zifferntaste drücken
(= Telefon wählt gespeicherte Rufnummer)
- Gespräch führen und beenden




Stellung 0

Direktruf einspeichern

- Hörer abheben. Wählton abwarten
- Taste →• drücken und halten
- Schlüsselschalter Stellung 1 (V) (= Direktruf speicher freimachen)
- Rufnummer eintasten (= speichern)
- Taste →• loslassen
- Hörer auflegen

Direktruf aussenden

- Schlüsselschalter Stellung 1 (V)
- Hörer abnehmen
- beliebige Taste drücken
(= Telefon wählt gespeicherte Rufnummer)
- Gespräch führen und beenden



Wahlwiederholung

- Hörer abnehmen, Wählton abwarten
- Taste ●○ drücken
(= Telefon wählt zuletzt gewählte Rufnummer)
- Gespräch führen und beenden




Stellung 0

Erweiterte Wahlwiederholung einspeichern

- Hörer abnehmen, Wählton abwarten
- Rufnummer eintasten
- Taste →• drücken
(= Rufnummer speichern)
- Gespräch führen und beenden

Aussenden siehe elektronisches Notizbuch



Elektronisches Notizbuch einspeichern

- Hörer abnehmen, Wählton abwarten oder Gespräch führen
- Taste →• zweimal kurz betätigen
- Rufnummer eintasten (keine Gesprächsunterbrechung)
- Taste →• einmal kurz betätigen (nach Eingabe der vollständigen Rufnummer)
- Gespräch weiterführen und beenden



Stellung 0

Rufnummer aus erweiterter Wahlwiederholung oder dem Notizbuch aussenden

- Hörer abnehmen, Wählton abwarten
- Taste →• kurz drücken
- Taste ●○ (= Telefon wählt gespeicherte Rufnummer)
- Gespräch führen und beenden

